Max.
1200 Watt
Netzleistung

Batterielader START 170

Leistungsstarkes Elektronik Ladegerät mit eingebautem Amperemeter zum Laden und Schnellladen, sowie zum Starten von Fahrzeugen.

Ausstattung:
Sicherungen 2 x 40 A, Verpolschutz, Kurzschlussschutz, Ladekabel mit isolierten Ladezangengriffen, Amperemeter und Thermoschutz.

Geeignet zum Schnellladen und Starten von Fahrzeugen

CE

VE 72 | BOX L 390 x B 195 x H 280 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Batterielader

Anschluss/Frequenz:	230V~50Hz
Ladespannung:	12 V
Netzleistung:	200-1200 Watt
Ladestrom effektiv:	18 Amp.
Ladestrom arithmetisch:	12 Amp.
Nennkapazität:	150 Ah
Mindest-Batteriekapazität:	20 Ah
Gewicht:	5,0 kg
mit STARTHILFE-Einrichtung:	100 Amp. (0 Volt) 60 Amp. (1 Volt)
Maße L x B x H:	340 x 150 x 270 mm
EAN:	40 15671 85064 5
Artikel-Nr.:	85064

Bedienelemente

1. Amperemeter
2. Stecksicherung (2 x 40 A)
3. Stufenschalter (min./max.)
4. Wahlschalter (Laden/Starten)

Unverbindliche Preisempfehlung

Sonderpreis

Isolierte Zangen

Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz

17/12/2012